200 ⇒ Administrator ⇒ Status

Navigation		
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

Hin und wieder benötigt man eine komplette Übersicht über das eigene System. Mit der Status-Seite im Webbrowser haben wir ein Äquivalent zur Status-Funktion im Setup geschaffen - nur um einiges ausführlicher, speziell, was die Netzwerkfunktion betrifft.

Laufzeit-Parameter:

CPU-Temperatur	n/a
Lokale Benutzer	2
Prozessorlast	0.00 %
RAM:	76% (1.47 GB) frei von 1.93 GB
Massenspeicher	81% (49.36 GB) frei von 60.73 GB
Systemzeit/-Datum	01.11.2026 / 17:39:09 Uhr MEZ
System gestartet	am 31.10.2026 um 21:12:25 Uhr Systemzeit
Laufzeit seit dem Start	20 Stunden und 26 Minuten

Dieser Bereich zeigt alle Parameter der Hardware an, welche sich auf den laufenden Betrieb beziehen, speziell Prozessorlast, Speicherauslastung etc.

System

Notfallbox Version:	Xpc 200 (26.10.2026)
Setup Version:	115
Update Version:	107
Netzwerk Version:	100
Modell	innotek GmbH VirtualBox (x86_64)
Betriebssystem	Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel	Linux 6.12.107+deb13-amd64
CPU-Architektur	x86-64

Der Kasten bietet eine Übersicht über die Hardware und Software der Notfallbox.

Die Informationen über Netzwerke sind noch einmal in mehrere Bereiche unterteilt:

Netzwerk-Konfiguration		
System	Hostname	notfallbox
	Aktiver Hotspot	keiner
	Server-Mode	kein WLAN-Interface vorhanden
	WLAN-Regulierung	00 (Welt – eingeschränkt!)
	Default-Gateway	192.168.42.1 (enp0s3) fe80::5e49:79ff:fe8d:66be (enp0s3)
	DNS-Server (System)	192.168.42.254 fd00::5e49:79ff:fe8d:66be 2003:ec:5734:2700:5e49:79ff:fe8d:66be
	Captive Portal	Apache-Vhost: nicht aktiviert Port-80-Umleitung: inaktiv

Die grundlegende Netzwerkkonfiguration der Notfallbox

Dienste	hostapd (WLAN-Hotspot)	gestoppt · maskiert
	Statische Hotspot-IP	nicht installiert
	dnsmasq (DHCP / DNS)	läuft · Autostart an
	Captive-Portal-Umleitung	nicht installiert
	Apache2 (Webserver)	läuft · Autostart an
	NetworkManager	läuft · Autostart an

Der Übersicht wegen werden hier noch einmal Dienste des Systems aufgeführt.

enp0s3	Typ	LAN (Ethernet)
	Treiber	e1000
	Status	nicht verwaltet
	Link	aktiv (UP)
	Kabel	verbunden, 1000 Mbit/s, full duplex
	Verbindung (NM)	–
	MAC-Adresse	08:00:27:7f:2b:33
	MTU	1500
	Eigene IP-Adresse	192.168.42.194
	Netzwerk	192.168.42.0/24
	Netzmaske	255.255.255.0
	Broadcast	192.168.42.255
	IP-Vergabe	manuell / unbekannt
	Gateway	192.168.42.1 fe80::5e49:79ff:fe8d:66be
	DNS-Server	–
	DHCP-Server	nein
	IPv6-Adressen	2003:ec:5734:2700:ae32:b007:fae7:fd55/64 (global) fe80::fe8e:344e:ee9:d308/64 (link)

Danach folgt für jede physikalisch vorhandene Netzwerkschnittstelle ein vollkommen eigener Informationsblock, welcher alle Parameter aufführt, welche für die Arbeit mit Netzwerken wichtig sind.

Navigation		
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

From:
https://notfallbox.info/ - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:200:administrator:funktionen:status

Last update: **2026/11/01 18:37**